

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté.
Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucun charge, les lampes restent allumées.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge sans fin, tant qu'il n'est arrivé au nombre de tours voulu.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé par le moteur.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régime de courant soit gouverné par "CVC" ou "CVC". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge sans fin, tant qu'il n'est arrivé au nombre de tours voulu.
- Surcharge ou charge nulle.
 - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Une charge trop élevée, une mauvaise tension, une faible capacité ou encore, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est à dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (89-94) C (BG) - 1.3	67 ch	08.1991 > 07.1994
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V	107 ch	06.1994 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.