

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG663
	Livré sans pompe à vide
	Réf avec pompe : 031535


PHOTOS

ATTENTION
030159 LIVRE SANS POMPE A VIDE



BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !



Bornes	
L	Trio (Lamp)
IG	Ignition (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA

ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.0 TDi (CF1)	105 ch	04.1996 > 10.1998
---	--------	-------------------

ROVER

200 (RF) - 220 D/SD	86 ch	11.1995 > 03.2000
200 (RF) - 220 SDi	105 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 D	86 ch	11.1995 > 03.2000
400 Hatchback (RT) - 420 Di	105 ch	05.1995 > 03.2000
600 (RH) - 620 Sdi	105 ch	12.1994 > 02.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.