



Inverto 1000 - 24Si

Wechselrichter

- Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überhitzung, Verpolschutz, Überspannung, Unterspannung
- automatischer Neustart nach Behebung des Kurzschlussproblems
- eingebauter Mini-Lüfter
- akustischer Alarm bei niedrigem Ladezustand der Batterie
- autom. Abschaltung bei zu schwacher Batterie
- Ausgangsstromform: reiner Sinus

Eingangsspannung:	24 V	Zulassungsart:	CE-geprüft
Ausgangsspannung:	230 V	Version:	reiner Sinus
Stromstärke:	41,5 A	BxHxT:	390 x 94 x 193 mm
Nennleistung:	1000 W	Info:	mit Fernbedienung
Anschluß:	mit USB-Anschluss		mit Schutzkontaktsteckdose

Wirkungsgrad %	Frequenzbereich Hz	Kabellänge m	LE	Artikel-Nr.
82	50	1,00	 1	76301002

